



2 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.
 Detaillierte Informationen unter
www.technisat.de/garantie.

CABLESTAR 100

Digitalradio-Empfangsteil für unverschlüsselte digitale Radioprogramme via Kabel

EAN	Art.-Nr.	Farbe	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588039155	0000/3915	schwarz	380 g	380 g	12.00 x 9.00 x 5.70 cm	21.50 x 7.50 x 17.00 cm

TOP-AUSSTATTUNG

Empfang von unverschlüsselten, digitalen Radioprogrammen via Kabel

Anschlussvielfalt für Audioausgabegeräte (z. B. Stereoanlage)

Zweizeiliges OLED-Display
 Uhrzeitanzeige

Favoritenliste mit bis zu neun Lieblingssendern

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative
 Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

RADIOTYP

Stationäres Radio: Ja

ANSCHLÜSSE

IEC (in): Ja

Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF):
 Ja

Audio-Ausgang analog (L/R): Ja

Audio-Eingang analog (L/R): Ja

DC IN: 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Uhr: Ja

DECODER

Audiodecoder: MPEG-1 & MPEG-2 Layer I, II

DISPLAY

Typ: OLED

TUNER

Tuner-Typ: DigitalKabel

Kabel (DVB-C): 1

Kabelradio: Ja

Empfang von: DVB-Radio

TUNER - KABEL

Frequenzbereich: 54 ... 862 MHz

Symbolrate: 0.87 ... 9 Mbaud

Demodulation: 64 / 256 QAM

FEC: Reed-Solomon (204, 188)

SONSTIGE FEATURES

Programmspeicher Gesamt: 999

OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch,
 Französisch, Italienisch

STROMVERSORGUNG

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 Hz

Netzteil: DC 12V/1A

Netzteilart: Extern

LIEFERUMFANG

Kabel-Radio CABLESTAR 100,
 Fernbedienung, Netzteil, IEC-
 Antennenkabel, IEC-Adapter, Stereo-Cinch-
 Kabel, Bedienungsanleitung